

DVB-S/T Receiver

Kombi Receiver für den Empfang von DVB-S und DVB-T Signalen



Ausstattung:

- 4000 Programmspeicherplätze für Radio/TV
- Programmliste für ASTRA 19,2°, Hotbird, Amos, Sirius, und Türksat
- Plug & Play durch vorprogrammierte Senderliste
- Videotextgenerierung (für Wiedergabe auf dem Fernsehgerät)
- 4-stelliges Display
- Fast OSD in 5 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Türkisch)
 - schnelle Senderumschaltung
 - Große Schrift für bessere Lesbarkeit
 - Umfangreiche Online-Hilfe
 - OSD- Transparenz und Einblenddauer einstellbar
- EPG (Elektronischer Programmführer)
- Senderlisteneditor mit Blockfunktionen und Sortierfunktion
- Werksseitige Sender- und Transponderliste wieder herstellbar
- Sendersuchlauf vollautomatischer Suchlauf mit NIT- Auswertung
 - Expertensuchlauf mit Einzeltranspondersuche
- Signalstärkeanzeige
- AC3-Ausgang
- Stereo- Cinch- Ausgang
- Lautstärkeregelung über Fernbedienung (Startlautstärke programmierbar)
- 2 x Scartanschluß mit Y/C-Unterstützung
- 1x CI Schnittstelle
- VCR- Durchleitung zum TV (FBAS, Y/C oder RGB)

DVB-S/T Receiver

Kombi Receiver für den Empfang von DVB-S und DVB-T Signalen

- Symbolratenbereich 2-45 MSym/s
- Eingangsfrequenzbereich DVB-S: 950- 2150 MHz
DVB-T: 174- 862 MHz
- DVB-S: DiSEqC 1.2, 14/18V, 22kHz, max 400 mA
- DVB-T: Antennenspannung + 5 V, max. 30 mA
- RS232-Anschluss für Software-Update und Programmlisten-Update
- Softwareupdate (DVB-S) über Satellit
- Fernbedienung und Frontbedienung
- Schaltnetzteil
- Leistungsaufnahme Betrieb: ca.10 W (ohne LNB), Standby ca.6 W
- Abmessungen (H x B x T): 55 x 325 x 140 mm

